



Active IQ Unified Manager、QoS或统计信息命令缺少某些节点的IOPS或延迟

https://kb-cn.netapp.com/Legacy/OnCommand_Suite/Active_IQ_Unified_Manager_qos_or_statistics_c...

Updated: 周三, 09 7月 2025 14:14:33 GMT

适用场景

- OnCommand Unified Manager 7.2或更高版本
- Active IQ Unified Manager
- OnCommand System Manager
- Active IQ
- ONTAP 9
- `qos statistics` 命令
- `statistics node show` command

问题描述

- 在节点选项卡上的Active IQ Unified Manager或Active IQ中查看节点页面时、某些节点的延迟可能显示零(0)或零IOPS
- 节点未在任何可用物理接口上发送或接收流量、因此 Unified Manager中为此节点显示0 IOPS
- `statistics node show` 节点的操作数、字节或延迟为0
- `qos statistics` 已使用`-node show`为空筛选的命令

示例：由于此节点上没有数据LIF、因此`node02` 的IOPS为0

```
Cluster1::> statistics node show -iterations 5 Cluster1 : 12/8/2021 13:55:58 CPU *Total Total
Latency Node (%) Ops (Bps) (us) ----- --- ----- node01 34 16874 192105376 889
node02 31 0 0 0 Cluster1::> qos statistics volume latency show -node node02 Workload ID Latency
Network Cluster Data Disk QoS Max QoS Min NVRAM -----
----- -total- - 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms -total- - 0ms
0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
```